Intelligente IP-Schwenkkamera - Secutek SRT-U6

Bedienungsanleitung

Kontakt zum Lieferanten:
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3,
CZ-141 00 Praha 4
Email: support@spygeschaft.de **(Deutsch)**

Detailliertes Handbuch

1. Lieferumfang

- Benutzerhandbuch
- IP Kamera
- USB Kabel
- Schrauben und Dübel

2. Beschreibung des Produkts

1. Beleuchtungsstärke-Sensor	4. Micro-USB-Stromanschluss
2. Kameralinse	5. Taste RESET
3. Beleuchtung	6. Steckplatz für Micro-SD-Karte

3. Beginn

1 – Legen Sie eine formatierte Micro-SD-Karte in die Kamera ein.

2 – Schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung an.

3 – Laden Sie die tuya App herunter und registrieren Sie sich.

4 – Koppeln Sie die Kamera mit der App.

4. Verbinden mit der App

a) Laden Sie die kostenlose "**tuya**"-App über den App Store oder Google play auf Ihr Mobiltelefon.

b) Starten Sie die Anwendung "**tuya**" und klicken Sie auf das Symbol "**Registrieren**".

c) Wählen Sie, ob Sie sich per E-Mail oder per Telefonnummer registrieren möchten.





d) Sie erhalten dann einen Bestätigungscode per E-Mail oder Telefon. Füllen Sie den Verifizierungscode aus und geben Sie Ihr Passwort ein, um Ihre Registrierung abzuschließen.





e) Klicken Sie dann auf das Symbol "**Familie erstellen**", wo Sie den Haushaltsbereich, den Familiennamen oder die Adresse festlegen können. Um Ihre Parametereinstellungen zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche "**Fertig**".



f) Halten Sie die Reset-Taste am Gerät 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Aufforderung "**reset, camera input**-Reset, Kameraeingabe" ertönt. Sobald der Ton "**wait for WiFi config**-Warten auf WiFi-Konfiguration" zu hören ist.

g) Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie Gerät hinzufügen (+ oder Symbol Gerät hinzufügen). Wählen Sie dann "**Security & Senzor**-Sicherheit & Sensor" und "**Kamera**".



ch) Klicken Sie auf "**next stop**" und Sie werden aufgefordert, Ihr lokales WiFi-Netzwerk und dessen Passwort einzugeben (2.4GHz Band wird unterstützt). Nach der Eingabe bestätigen Sie die Aktion mit "**OK**".
Klicken Sie dann auf das Symbol "**Weiter**".



i) Es wird nun ein QR-Code generiert, den Sie auf die Linse des Geräts richten und warten, bis Sie eine akustische Aufforderung hören.

j) Wenn Sie den Ton "connect router-Router verbinden" hören, klicken Sie auf das Symbol "**Piepton**". Warten Sie dann, bis das Gerät mit der Anwendung gekoppelt ist. Die erfolgreiche Kopplung wird durch die Sprachansage "connect internet-Internet verbinden" angezeigt.



k) Schließen Sie dann die Aktion ab, indem Sie auf die Schaltfläche "**Fertig**" klicken.

Das Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt.



5. Einführung von Funktionen

Für eine Live-Vorschau und um alle Funktionen nutzen zu können, müssen Sie die Kamera in der Liste auswählen.



1. Einstellungen
2. Bildqualität
3. Ton Ein/Aus
4. Vollbildmodus - Hochformat
5. Vollbildmodus - Querformat
6. Foto machen
7. Kommunikation mit der Gegenseite
8. Video machen
9. Erweiterte Funktionen
10. Wiedergabe von Aufnahmen von der SD-Karte des Geräts
11. Galerie der auf Ihrem Telefon gespeicherten Datensätze
12. Menü Farbe
13. Sleep mode der Kamera
14. Nachtmodus - Beleuchtungseinstellung
15. Bildfrequenz
16. Automatische Kameradrehung
17. Bewegungserkennung
18. Sirene
19. Einstellen des Tastenlayouts
20. Benachrichtigungen
21. PTZ – Kamera-Rotation
22. Erstellen von Ordner
23. Cloud-Speicher - kostenpflichtige Funktion
24. Kamerafunktionen und Bedienelemente

6. Einstellungen für die Bewegungserkennung

Um die Einstellungen für die Bewegungserkennung anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie dann "**Einstellungen für den Erkennungsalarm**".





1. Bewegungserkennung Ein/Aus
2. Einstellung der Empfindlichkeit der Bewegungserkennung
3. Aktivieren/Deaktivieren des Überwachungsbereichs der Bewegungserkennung
4. Auswahl des zu überwachenden Bereichs
5. Aktivieren/Deaktivieren der Personenerkennung
6. Automatische Kameradrehung
7. Einstellung des Zeitplans für die Bewegungserkennung
8. Ein-/Ausschalten der Sirene bei Erkennung einer Bewegung

7. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.