Secutron UltraLife Kamera im PIR Sensor - Ausdauer 30 Tage

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4


Email: support@spygeschaft.de

Tel: +420 244 472 125

Hauptvorteile des Produkts:

- Gut versteckte Kamera
- Bewegungserkennung vom PIR-Sensor

1. Produktbeschreibung



1. Speisekonektor
2. LED Anzeigediode
3. Hebel zum Ausschalten der LED Anzeigediode
4. Steckplatz für Micro SD (im hinterem Teil)
5. Kameralinse



1. EIN/AUS,
2. Video EIN/AUS
3. Bewegungserkennung mittels PIR Sensor EIN/AUS
4. Wiedergabe der Aufnahmen
5. Taste OK
6. Nach unten
7. Nach oben
8. OSD Menü
9. Bewegungserkennung EIN/AUS
10. Foto machen

2. Benutzung des Moduls

1. Legen Sie die Micro-SD-Karte ein
2. Bewegen Sie den EIN/AUS-Hebel in die **ON**-Position
3. **Das Modul befindet sich beim Start im PIR-Modus**
4. Um den PIR-Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste 3 und das Modul wechselt in den Standby-Modus - die grüne LED leuchtet

Hinweis: Wenn die Anzeige-LED nicht leuchten soll, stellen Sie den Hebel 3 auf dem Gerät auf **OFF**.

Wenn sich das Modul im Standby-Modus befindet, können Sie es mit den Tasten auf der Fernbedienung bedienen.

Fotografieren: Um ein Bild aufzunehmen, drücken Sie im Standby-Modus die Taste 10. Die rote LED blinkt immer 1x, wenn das Bild aufgenommen wurde. Jedes Drücken erstellt ein Foto.

Kontinuierliche Aufnahme: Um die kontinuierliche Aufnahme zu aktivieren, drücken Sie im Standby-Modus die Taste 2. Die rote LED blinkt dreimal und erlischt. Dies zeigt den Beginn der Aufnahme an. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut kurz die Taste 2. Die grüne LED leuchtet auf und das Gerät befindet sich im Standby-Modus.


Automatische Aktivierung durch Bewegung: Die Bewegungsaktivierung kann aktiviert werden, sobald das Modul zum ersten Mal eingeschaltet wird oder indem die Taste Nr. 9 aus dem Standby-Modus gedrückt wird. Jetzt zeichnet das Gerät nur dann auf, wenn das Kameraobjektiv eine Bewegung erkennt. Sobald die Ereignisse vor der Kamera aufhören, speichert das Gerät die Aufzeichnung und wartet erneut auf die Bewegungsaktivierung. Um diesen Modus zu verlassen, drücken Sie kurz die Taste 9.

Modul ausschalten:

Schalten Sie das Modul immer mit der Taste Nr. 1 Power aus dem Standby-Modus aus.

3. Einstellungen über das OSD-Menü

1. Schließen Sie einen Monitor oder ein Fernsehgerät an den AV-Ausgang des Geräts an
2. Drücken Sie Taste „**MENU**“
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um im Menü zu navigieren und bestätigen Sie mit OK
4. In diesem Menü können Sie grundlegende Parameter einstellen (Auflösung, Datum und Uhrzeit, Länge der Aufnahmen…).



Beschreibung der Anzeigediode

ANZEIGEDIODE	FUNKTION
Grün	Stand-by
Rot 1x blinkt	Foto machen
Rot 4x blinkt	Ausschalten / nicht geladen
Rot 3s, grün 2s	Einschalten
Grün 3x blinkt	Einschalten der kontinuierlichen Aufnahme
Grün 2x blinkt, rot 4x blinkt, rot 2s leuchtet, rot 3x blinkt	Einschalten der Aufnahme mittels PIR Sensor
Rot und grün 3x blinkt	Einschalten der Aufnahme bei Bewegungserkennung
Grün blinkt kontinuierlich	Keine micro SD eingelegt


Hinweis: Beim Umschalten vom Standby- in den PIR-Modus oder in den Bewegungserkennungsmodus leuchtet die grüne LED weiterhin, bis die Aufzeichnung aktiviert wird.

4. Aufnahmen abspielen


- Entfernen Sie die Micro-SD-Karte aus dem Gerät und legen Sie sie in den Adapter und dann in den PC ein. Sie können dann mit der Speicherkarte arbeiten, als wäre es ein Flash-Laufwerk. Kopieren Sie Aufnahmen, spielen Sie ab usw.

5. Datums- und Uhrzeiteinstellungen

1. Erstellen Sie eine Textdatei mit dem Namen "**time**"
2. Öffnen Sie die Datei und schreiben Sie Datum und Uhrzeit im Format JJJJ.MM.TT HH:MM:SS (siehe Beispiel unten).



3. Setzen Sie die Speicherkarte in Ihren PC ein
4. Kopieren Sie die erstellte Datei in das Hauptverzeichnis
5. Setzen Sie die Karte wieder in das Gerät ein
6. Nehmen Sie ein Testvideo auf und stellen Sie sicher, dass die Zeit richtig eingestellt ist



Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.