WLAN Kameramodul Secutek SAH-M009

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, CZ-141 00 Praha 4,

Email: support@spygeschaft.de (deutsch)


Tel: +420 244 472 125 (englisch)

Detailliertes Handbuch

1. Lieferumfang

- Benutzerhandbuch
- Gerät
- USB Kabel
- Stecker für SD Karte

2. Gerätebeschreibung




Port na baterii = Stecker für Akku

Anténa = Antenne

SD karta = SD Karte

3. Anschließen der Kamera an die Anwendung

Laden Sie die Anwendung „**Pro iCam**“ herunter und installieren Sie sie:
Sie können die Anwendung mit dem angehängten QR-Code herunterladen oder nach der Anwendung "**Pro iCam**" im Apple APP Store und bei Google Play suchen und diese installieren.




Schließen Sie die Stromversorgung an und schalten Sie das Gerät ein:
Schließen Sie das Gerät an das Netzteil an und schalten Sie die Kamera mit der **ON/OFF**-Taste ein.

Verbindung zum WLAN-Netzwerk:

a) Öffnen Sie die WLAN-Netzwerkeinstellungen auf Ihrem Telefon und suchen Sie nach dem WLAN-Netzwerk mit dem Namen "**CM .....**". Verbinden Sie Ihr Gerät mit diesem WLAN-Netzwerk und warten Sie, bis das Verbindungssymbol auf dem Telefondisplay angezeigt wird.




b) Öffnen Sie die heruntergeladene Anwendung "**Pro iCam**" auf Ihrem Telefon und wählen Sie das Symbol "Lupe" in der oberen rechten Ecke. Klicken Sie dann auf die gesuchte Kamera - die Kamera stellt eine Verbindung zur Anwendung her.



TIP: Für das sichere Funktionieren der Anwendung empfehlen wir, das Passwort zu ändern (ursprüngliches Passwort: 8888).

c) Halten Sie das Zahnradsymbol gedrückt und wählen Sie "**Device Settings**" und dann "WiFi Config".






d) Wählen Sie Ihr WLAN-Heimnetzwerk aus, geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie "OK". Ihr Telefon trennt sich vom WLAN-Netzwerk des Geräts und stellt eine Verbindung zu Ihrem WLAN-Heimnetzwerk her.
e) Schalten Sie die Anwendung aus, das Gerät wird automatisch neu gestartet. In 30 Sekunden ist es wieder fertig.
f) Schalten Sie die Anwendung erneut ein, klicken Sie auf das Kamerasymbol und sehen Sie sich die Live-Übertragung an.


4. Einstellungen für Passwort und Kameranamen

Namensänderung: Drücken Sie lange auf das Zahnrad und wählen Sie "**Modify, device**" im Feld "**Name**". Nehmen Sie die Änderung vor und wählen Sie "**OK**".






Passwort ändern: drücken Sie lange auf das Zahnrad und wählen Sie "**Device Settings**". Wählen Sie dann "**Change password**". Im ersten Feld geben Sie 8888. In das zweite und dritte Feld geben Sie Ihr neues Passwort ein und wählen Sie "**OK**".



5. Einführung in die Funktionen der Anwendung Pro iCam



Název kamery = Kameraname
Nastavení kamery = Kameraeinstellungen
Počet online uživatelů = Zahl der online Benutzer
Snapshot: snímly pořízené kamerou = Snapshot: Fotos von Kamera
Record: Video pořízené kamerou = Video von Kamera
Alarm = Fotos von Alarm



Jas = Helligkeit

Kontrast = Kontrast

Přední LED světlo = vorderes LED Licht

Rozlišení = Auflösung

Zvuk = Ton


Mikrofon = Mikrofon

Fotozáznam = Foto

Videozáznam = Video

Horizontální otočení = Horizontale Drehung

Vertikální otočení = Vertikale Drehung



Nastavení citlivosti pohybu / interval alarmu

Nastavení W-FI sítě

Nastavení SD karty / rozlišení / délka záznamu .

Nastavení času

Nastavení zasílání alarm pohybu na e-mail

Nastavení změny hesla

Obnovení továrního nastavení

Nastavení citlivosti pohybu / interval alarmu = Einstellung der Bewegungsempfindlichkeit / Alarmintervall

Nastavení Wi-Fi sítě = Einstellung des WLAN Netzwerks

Nastavení SD karty / rozlišení / délka záznamu = Einstellungen der SD Karte / Auflösung / Länge der Videoaufnahme

Nastavení času = Zeiteinstellung

Nastavení zasílání alarm pohybu na e-mail = Einstellung für das Senden des Alarms bei der Bewegungserkennung auf Email

Nastavení změny hesla = Einstellung der Passwortänderung

Obnovení továrního nastavení = Werkseinstellungen


TIP: Scrollen Sie immer zu den Einstellungen und wählen Sie "**OK**", wenn Sie Änderungen an den Einstellungen vornehmen.

6. Einstellung der Überwachung mittels PC in LAN

a) Wenn das Gerät ordnungsgemäß mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist, können Sie die Übertragung auch über Ihren PC überwachen. Legen Sie die mitgelieferte Installations-CD in Ihren PC ein und suchen Sie nach dem Programm "**iPCamera**". Öffnen Sie das angegebene Programm – ein. Fenster mit der IP-Adresse des angegebenen Geräts wird angezeigt.



b) Doppelklicken Sie auf die gesuchte IP-Adresse. Ein weiteres Fenster namens Systemsicherheit wird geöffnet. Geben Sie "**admin**" in das erste Feld mit dem Namen "**Benutzername**" ein, lassen Sie das Feld "**Passwort**" leer und wählen Sie "**Ok**".



c) Ein weiteres Fenster namens "**IPCam**" wird geöffnet. In diesem Fenster müssen Sie 3 Schritte ausführen.
a. In dem ersten Schritt wählen Sie die Sprache aus.
b. Laden Sie im Schritt 2 das Plug-In herunter und installieren Sie es auf Ihrem PC.
c. Fahren Sie nach erfolgreicher Installation mit Schritt 3 fort. Nachdem Sie auf das Symbol "**Browser-Plug-Ins**" geklickt haben, werden Sie zur Live-Übertragung weitergeleitet.

TIP: Wenn Sie einen anderen Webbrowser als Mozilla Firefox verwenden, wählen Sie das zweite Symbol mit dem Namen "**Non-IE-Web Browsers**", um Live-Streams anzusehen.



d) Um die Kamera einzustellen, wählen Sie das Zahnradsymbol.



e) In der linken Spalte finden Sie Optionen zum Einstellen anderer Funktionen.



TIP: Anweisungen zur Fernübertragung von Ihrem PC finden Sie auf der beiliegenden Installations-CD.

7. Spezifikationen

Gewicht	30g
Betrachtungswinkel	120°
Videoauflösung	1920x1080
Bitrate	25fps
Maximale Kapazität der SD Karte	128GB
Akku	3.7V 380mAh Li-battery
Unterstützter Betriebssystem für PC	Windows 7,8, 10 / Mac OS X
Unterstützter Betriebssystem für Handy	Android/iOS
Energieverbrauch	300mA/3.7V
Speicherbedarf	1 Minute/ca. 18MB



8. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.