2MP AHD Mini-Inspektionskamera mit IR-Beleuchtung



Kontakt zum Lieferanten:
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3,
CZ-141 00 Praha 4
Email: support@spygeschaft.de **(Deutsch)**

1. Über die Kamera

Die Kamera verwendet einen leistungsstarken SONY 2MP-Chipsatz. Sie zeichnet sich durch einen hohen SNR, eine geringe Beleuchtungsstärke und einen niedrigen Stromverbrauch aus. Sie ist klein, langlebig und stabil, einfach zu bedienen und zu installieren. Geeignet für den Einsatz an weniger gängigen Orten. Zum Beispiel unter Wasser, in Rohren, auf Straßen, in Lagerhallen oder an Orten wie Tiefgaragen, in Bars, Werkzeugmaschinen, bei der Terrorismusbekämpfung, im Rettungswesen, bei forensischen und medizinischen Geräten und in dunklen oder unbeleuchteten Umgebungen.

2. Eigenschaften

- **Gehäusematerial**: rostfreier Stahl 304
- **Bildsensor:** 2.0MP leistungsstarker Sony CMOS
- **Verschlusszeit**: 1/25 (1/30) s bis 1/50.000 s
- **Blickwinkel**: 90°/160°, Nahfokus: 4-12 cm / Fokusabstand: 20-100 cm
- **Video-Bildrate**: PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
- **Lichtquelle**: 9 oder 12 weiße LEDs IR 850nm oder unsichtbares IR 940nm
- **HD-Video-Ausgang**: HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 1 in 4
- **Videoausgang**: 1,1 Vs-s Composite-Ausgang (75Ω/BNC)
- **Betriebsbedingungen**: -20°C bis 60°C
- **Stromversorgung**: DC 5-12V
- **Wasserdicht**: IP68
- **Standardkabellänge**: 0,5 m

3. Fotos und Kameracodes

M2C2650GXA

M2C2650GXB

M2C2670GXA

M2C2670GXB

M2C2416GXA

M2C2416GXB

M2C2490GXA

M2C2490GXB

4. Erscheinungsbild und Schnittstelle des Produkts



5. Anschlüsse

Kabel zur Einstellung der Helligkeit

4in1 Video-Ausgangsumschalter

LED EIN / AUS

Wasserdichter M12-Stecker - gerades Kabel

6. Produktgrößen



M2C2650GXA



M2C2650GXB



M2C2670GXA



M2C2670GXB



M2C2416GXA



M2C2416GXB



M2C2490GXA



M2C2490GXB

7. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.