Anwendung TinyCam

Bedienungsanleitung

Kontakt zum Lieferanten

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4,

Email: support@spygeschaft.de

Tel: +420 244 472 125

1. Stellen Sie eine Verbindung zur Anwendung her

a) Laden Sie herunter und installieren Sie die Anwendung „**TinyCam**“: Sie können die Anwendung mit dem angehängten QR-Code herunterladen oder die Anwendung „**TinyCam**“ im Apple APP Store und bei Google Play suchen und installieren.

Google play

Apple App Store

b) Schließen Sie die Stromversorgung an und schalten Sie das Gerät ein. Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an und schalten Sie die Kamera mit der **ON/OFF**-Taste ein.

c) Öffnen Sie auf Ihrem Telefon die WLAN-Netzwerkeinstellungen und suchen Sie nach dem WLAN-Netzwerk mit dem Namen "**HCAM** .....". Schließen Sie Ihr Gerät an dieses WLAN-Netzwerk an und warten Sie, bis das Verbindungssymbol auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt wird.

d) Öffnen Sie die heruntergeladene Anwendung "**TinyCam**" auf Ihrem Telefon. Wählen Sie das Symbol „**+**“ in der oberen rechten Ecke aus. Scannen Sie den QR-Code auf der Unterseite des Geräts. Die Kamera stellt eine Verbindung zur Anwendung her.





TIPP: Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anwendung empfehlen wir, das Passwort zu ändern (ursprüngliches Passwort: 888888).

2. Verbindung zum lokalen WLAN Netzwerk

e) Um das Gerät mit dem lokalen WLAN-Netzwerk zu verbinden, gehen Sie zum Abschnitt Einstellungen und zeigen Sie auf der Registerkarte "**Wi-fi Config**" die Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke an.



f) Wählen Sie Ihr WLAN-Heimnetzwerk aus, geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie „**OK**“. Ihr Telefon wird vom WLAN-Netzwerk des Geräts getrennt und mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden.



g) Schalten Sie die Applikation aus, das Gerät wird automatisch neu gestartet. In 30 Sekunden ist es wieder fertig.

h) Schalten Sie die Applikation erneut ein, klicken Sie auf das Kamerasymbol und sehen Sie sich die Live-Übertragung an.



3. Legen Sie das Passwort und den Gerätenamen fest

Namensänderung: Gehen Sie zu den Einstellungen und wählen Sie „**Device Name**“, um den Namen und den Standort der Kamera auszuwählen. Bestätigen Sie dann.



Passwort ändern: Gehen Sie zu den Einstellungen und wählen Sie "**Change Password**". Geben Sie Ihr neues Passwort ein und bestätigen Sie.

4. Einführung in die Anwendungsfunktionen



1 – Im Telefonspeicher gespeicherte Aufnahmen
2 – Aufnahmen auf der Speicherkarte
3 - Benachrichtigung
4 – Schnelles Zufügen neuer Kamera
5 – Neue Kamera zufügen
6 - Live Vorschau
7 – Aktualisierung der gewählten Kamera
8 – Einstellungen der Kamera
9 – Synchronisierung der zeit und des Datums (nur ausgewählte Modelle)



1 – Video machen
2 – Foto machen
3 – Kameraeinstellungen
4 – Auflösung der Kamera
5 – Live Vorschau
6 – Benachrichtigung
7 – Beleuchtung
8 – Vollbild
9 - Ton Ein/Aus
10- Mikrofon

5. Gerät einstellen

Gerätename ändern

Paßwort zur Gerätverbindung

Gerät mittels QR Code teilen

Einstellungen des WLAN Netzes

Einstellung der Bewegungserkennung

Einstellung der Aufnahme auf Micro SD Karte

Gerätepaßwort ändern

Andere Einstellungen

Gerät aus der Anwendung entfernen

Datum und Zeit auf den Videoaufnahmen

Frequenz

Reset/Werkseinstellungen

Einstellung des Absendens der Aufnahmen auf FTP Server

Einstellung des Absendens der Aufnahmen auf Email

Firmware Version

6. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.